

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-E - ROBOTY ELEKTRYCZNE

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

SPIS TREŚCI

| | |
|-------|-------------------------|
| 1.0. | WSTĘP |
| 2.0. | MATERIAŁY |
| 3.0. | SPRZĘT |
| 4.0. | TRANSPORT |
| 5.0. | WYKONANIE ROBÓT |
| 6.0. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. |
| 7.0. | OBMIAR ROBÓT. |
| 8.0. | ODBIÓR ROBÓT |
| 9.0. | PODSTAWA PŁATNOŚCI |
| 10.0. | PRZEPISY ZWIĄZANE |

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4**1.0. WSTĘP****1.1. Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych przy przebudowie pasa drogowego ulicy Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Kody CPV - Podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

1.3.1 Demontaż oświetlenia

- demontaż oprawy ze słupa nr 3/648 (przekazać do EOŚ)
- demontaż wysięgnika (zezłomować)
- unieczynnienie kabli
- demontaż słupa parkowego i oprawy (przekazać do Spółdzielni Mieszkaniowej)

1.3.2 Oświetlenie ulicy

- montaż szafki oświetleniowej
- montaż przełącznika zmierzchowego
- montaż słupów wraz z fundamentami
- montaż opraw
- montaż odbojnic przy słupach nr 6/1 i 7/1
- roboty ziemne (wykopy i zasyпка z zagęszczeniem)
- ułożenie rur osłonowych w wykopach otwartych
- ułożenie rur osłonowych przeciskiem
- inspekcja telewizyjna odcinków kanalizacji deszczowej
- ułożenie kabli w rowach
- ułożenie kabli w rurach
- wciągnięcie i podłączenie kabli w słupie
- ułożenie kabli sterowniczych
- montaż skrzynki do podziału sieci
- wykonanie uziemienia
- pomiary i badania

1.3.3 Zabezpieczenie kabli istniejących

- lokalizacja i odkopanie kabli
- wykonanie osłon kabli z rur dwudzielnych na kablach nn
- wykonanie osłon z rur dwudzielnych na sieci OPL
- zasypanie kabli

1.4. Określenia podstawowe ST

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: instalacje elektryczne, Dokumentacją Projektową

Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych

Trasa kablowa – pas terenu na którym ułożone są linie kablowe.

Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia kabli .

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego.

Ostona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym i działaniem łuku elektrycznego.

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z :

- dokumentacją projektową
- uzgodnieniami i poleceniami Inspektora nadzoru
- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych
- Prawem Budowlanym

2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00-Wymagania ogólne pkt 2.

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w UE.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację Inspektora nadzoru. Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów.

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniem producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak: kable, przewody, osprzęt, oprawy oświetleniowe itp. należy przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzanych i suchych. Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej.

Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy. Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Przy składowaniu słupów przestrzegać zasad:

- słupy podeprzeć przynajmniej w dwóch punktach
- przy składowaniu warstwami stosować przekładki z belek drewnianych
- ilość warstw nie powinna przekroczyć dwóch

2.2. Kable elektroenergetyczne.

Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV o żyłach aluminiowych w izolacji z polietylenu sieciowanego. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zaleca się stosować kable typu YAKXS 4x35

2.3. Oprawy oświetleniowe.

Oprawy muszą spełniać wymagania ZDIZ podane w warunkach technicznych :

- posiadać min. 7 letnią gwarancją producenta na okres użytkowania oprawy i źródła światła
- stopień szczelności opraw min. IP66 dla komory optycznej i dla komory osprzętu elektrycznego ,klosze opraw wykonane z materiału odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV
- konstrukcję umożliwiającą beznarzędziową wymianę źródła światła i osprzętu ,
- wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej
- oprawy wykonane ze stopów metali nieulegających korozji ,wyposażone w klosze szklane minimalizujące efekt olśnienia, z odbłyśnikami ze stopów metali nieulegających korozji o wysokim stopniu czystości
- oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji spadku strumienia świetlnego w okresie eksploatacji
- inteligentny system redukcji mocy
- dane fotometryczne oprawy muszą się znajdować w ogólnie dostępnym komputerowym programie obliczeniowym pozwalającym na obliczeniowe potwierdzenie wymaganych parametrów oświetlenia
- oprawa LED o mocy 55W,700mA,24LED, zasilanie 230V,50Hz
- oprawa LED o mocy 38W,500mA,24LED, zasilanie 230V,50Hz

2.4. Słupy.

Słupy muszą spełniać wymagania ZDIZ podane w warunkach technicznych :

- stosować słupy o wys.7m i 6m, stalowe okrągłe, ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo na kolor RAL7042,o grubości blachy min.4 mm , mocowane do fundamentów prefabrykowanych o odpowiedniej wytrzymałości
- posadowione słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

- fundamenty prefabrykowane
- w latarniach stosować tabliczki bezpiecznikowe wykonane wg wzoru ENERGI Oświetlenie w Sopocie(tzw " choinka")
- numerację słupów wykonać powłoką malarską.

2.5. Przewody.

Do połączenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oświetleniowymi stosować przewody o napięciu znamionowym 0,75kV, wielożyłowe, o żyłach miedzianych w izolacji PVC i przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm².

2.6. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia.

- rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości, z karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniająca rurze bardzo wysoką sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TPS.A.-016.
- rury osłonowe dzielone wzdłużnie wykonane z polietylenu wysokiej gęstości do ochrony istniejących kabli , ZN-96/TPS.A

2.7 Projektowana szafka oświetleniowa – wg. rys E-1 i E-3

Wyposażenie szafki:

- rozłącznik bezpiecznikowy 3 bieg.
- filtr wyższych harmonicznnych
- styczniki 40A, 3bieg.,cew.230V,50Hz
- podstawy bezpiecznikowe
- ogranicznik przepięć kl. 1+2, do sieci TN-C, z wymiennymi modułami ochronnymi, z optyczną sygnalizacją stanu,
- układ sterowania oświetleniem (ster. ręczne, zegarem astronomicznym, przekaźnikiem zmierzchowym, kaskadą)
- moduł grzewczy

Aparaty zamontować w obudowie betonowej prefabrykowanej (faktura zewnętrzna wg. wymagań ZDiZ)

2.8 Inne materiały

Do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

- Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypiania warstwy piasku na ułożonym w rowie kablu może być użyty piasek zwykły do betonu.
- Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z uplastycznionego PCW, grubości min. 0.5 mm, szerokości dopasowanej do ilości kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niż 200 mm, .
- Bednarka stalowa ocynkowana

3.0.SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne pkt 3.

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać ręcznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0.9 t
- żuraw samochodowy do 4 t.
- samochód skrzyniowy do 5 t.
- spawarka
- samochód specjalny z platformą i balkonem
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa
- urządzenie do wykonywania przecisku

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie.

Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-Wymagania ogólne pkt.4

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż $+4^{\circ}\text{C}$, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla.
- zaleca się przewożenie bębnow z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach.
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnow powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać.
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami.
- umieszczenie i zdejmowanie bębnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia.
- swobodne staczanie bębnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Podano w ST-00-Wymagania ogólne pkt 5.

5.2. Kolejność wykonywania robót

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki:

- zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w ZDiZ, ENERGA -Operator , Energia Oświetlenie w celu ustalenia zakresu i terminu robót
- ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i zakłóceń lokalnych odnośnie :
 - ustalenia dróg dojazdowych
 - miejsc składowania materiałów
 - niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu i ustalenie minimum szkód.

Tymczasową organizację ruchu wykonać zgodnie z uzgodnionym w ZDiZ „Projektem tymczasowej organizacji ruchu- ul. Owsianej – zad.4”

Roboty należy wykonać uwzględniając wymagania zawarte w Warunkach technicznych wydanych przez ZDiZ i uzgodnieniach branżowych.

5.4. Roboty ziemne.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod kable - zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Szerokość rowu na dnie powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod słupy, wykonawca ma obowiązek oceny warunków gruntowych. W miejscach z dużą ilością infrastruktury podziemnej zaleca się ręczne wykonywanie wykopów. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Zasypać wykopy zagęszczając warstwami. Nadmiar gruntu należy rozplantować lub wywieźć z placu budowy celem odzysku lub utylizacji

5.5. Układanie kabla.

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Kable należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego i zasypać gruntem.

Jeżeli trasa kabla przebiega pod nawierzchnią utwardzoną rowy kablowe należy zasypać do spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni. Prace związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni ujęte są w projekcie "Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni" – nr 3522/2015 oraz specyfikacją ST-D.

Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C dla kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla.

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami polietylenowymi, rura ochronna założona na kablu winna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable układać na głębokości:

0,7 m w gruncie bez nawierzchni

0,5 m pod nawierzchnią utwardzoną (chodniki)

1 m pod jezdnią w rurze ochronnej

Prace ziemne w pobliżu drzew prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniu z Biurem Ogrodnika Miasta.

Kable przy zbliżeniu z drzewami układać w odległości min. 2m od pnia. Przy odległości trasy kabla od pni drzew mniejszej od 3m , kable układać metodą przecisku.

Przy układaniu kabli w obrębie drzew nie dopuścić do uszkodzenia pni i nadmiernego uszkodzenia korzeni. Odkryte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem wilgotnym torfem lub folią.

Przy pracach w pobliżu sieci OPL zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić istniejących instalacji teletechnicznych. Prace wykonywać pod nadzorem pracownika OPL.

Skrzyżowania kabla projektowanego z siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez ZDiZ.

Warunkiem odbioru jest wykonanie inspekcji telewizyjnej odcinka kanalizacji potwierdzającym brak uszkodzeń w kanalizacji.

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 do 3 % długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- typ kabla
- znak użytkownika,
- rok ułożenia kabla.

Przy układaniu kabli należy zachowywać minimalne odległości od innych urządzeń podziemnych, określone w normie N SEP-E-004

5.6. Układanie kabla w przepustach metodą przecisku

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierać się o krawędzie otworów.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z pianki poliuretanowej.

Dla wykonania przepustu metodą przecisku należy:

- sprawdzić rzędne instalacji będących na trasie wykonywanego przecisku
- wykonać komorę wejściową dla maszyny przeciskowej, z zabezpieczeniem ścianek komory
- ustawić na dnie komory wejściowej urządzenie przeciskowe w sposób określony przez wytyczne montażu konkretnego urządzenia,
 - wykonać komorę odbiorczą w miejscu zakończenia przecisku
 - wciągnąć rurę w wykonany otwór
 - wykonać inspekcję telewizyjną odcinka kanalizacji deszczowej

Po zakończeniu robót, zdemontowaniu zabezpieczeń i urządzeń obie komory zasypać z odpowiednim zagęszczeniem.

5.7 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych

W celu dokładnej lokalizacji kabli wykonać przekopy próbne. Prace wykonywać z zachowaniem szczególnej uwagi, sprzętem ręcznym. W miejscu skrzyżowania kable energetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi z PEHD

5.8. Montaż uziemień

Uziomy należy połączyć z zaciskami ochronnymi słupa.

Elementy podziemne uziomu – bednarka z bednarką – należy łączyć ze sobą przez spawanie. Połączenia spawane i skręcane należy zabezpieczyć przed korozją.

5.9. Montaż słupa oświetleniowego wraz z fundamentem

Pomalowany lakierem asfaltowym fundament słupa ustawić przy pomocy żurawia na 10cm warstwie betonu.

Stopień zagęszczenia gruntu w obrębie wykopu 1,0.

Przed przystąpieniem do montażu słupa, należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania słupa należy zwrócić uwagę aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem. Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż $r = h/300$ gdzie:

r - odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w [m]

h - wysokość nadziemna słupa w [m]

Śruby mocujące słup po zakonserwowaniu zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Do wysokości minimum 30 cm słup pomalować warstwą ochronną.

Po zakończeniu robót wykopy należy zasypać z odpowiednim zagęszczeniem.

5.10. Montaż opraw oświetleniowych

Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów.

5.11 Montaż szafki oświetleniowej

Szafkę pomiarową wykona i zasilą Energia Operator. Należy wykonać zasilanie szafki SO.

Od szafki SO do słupa oświetleniowego oznaczonego 3/648 należy ułożyć kabel sterowniczy dla sygnału „kaskady”.

Ułożyć kabel od SO do czujnika automatu zmierzchowego.

Wykonać próbę działania układu sterowania.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Podano w ST-00-Wymagania ogólne pkt 6.

6.2. Linia kablowa.

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normą SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli podlega:

- głębokości zakopania kabla
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

- odległości folii ochronnej od kabla
- ułożenie kabli w rowach kablowych
- sprawdzenie ciągłości żył
- pomiar rezystancji izolacji

6.3. Słupy oświetleniowe.

Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem:

- dokładności ustawienia pionowego słupów,
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy
- jakości połączeń śrubowych słupów i fundamentów
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.4. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń . Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60 cm.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.5. Kontrola w trakcie montażu

Słupy , oprawy oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;
- uziemienia przed zasypaniem
- wykonanie inspekcji telewizyjnej odcinków kanalizacji deszczowej

6.6. Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić:

- kable na rezystancję izolacji
- pomiary rezystancji uziemienia słupów
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń
- pomiary fotometryczne
- działanie układu sterowania w szafce SO

7.0. OBMIAR ROBÓT.**7.1 Ogólne zasady obmiaru robót**

Podano w ST-00-Wymagania ogólne pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest:

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

kpl – dla montażu i ustawienia słupów wraz z fundamentem
kpl. - dla montażu oprawy
m - dla kopania rowu
m - dla układania rur ochronnych w rowie
m – dla ułożenia kabli w gruncie
m – dla ułożenia kabli w rurze
m - dla wykonania przecisku , łącznie z wykonaniem komór i montażem rury
m - dla układania bednarki, łącznie z podłączeniem i robotami towarzyszącymi
kpl.- dla montażu szafki oświetleniowej
kpl.- dla wykonania badań pomontażowych
odc.- dla inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej
m – dla zabezpieczeniu istniejących kabli energetycznych

8.0.ODBIÓR ROBÓT**8.1 Ogólne zasady odbioru robót**

Podano w ST-00-Wymagania ogólne pkt.8

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI**9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Podano w ST-00-Wymagania ogólne pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena (1. kpl.) montażu słupa wraz z fundamentami obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- wykonanie wykopu
- montaż fundamentu zabezpieczonego lakierem asfaltowym
- ustawienie słupa
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem i uporządkowaniem terenu budowy

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (1 kpl.) montażu oprawy obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- montaż oprawy
- wciągnięcie przewodów do słupa i wysięgnika
- podłączenie oprawy

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (m) kopania rowu obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- wykonanie wykopu

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

- nasypanie dwóch warstw piasku
- zasypaniem rowu (z zagęszczeniem)

Cena (m) ułożenia rury ochronnej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- ułożenie rury
- zabezpieczenie rury przed zamuleniem

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (m) ułożenia kabla w gruncie obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- ułożenie kabla
- zarobienie końcówek
- podłączenie

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (m) wykonania przecisku obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- wykonanie komór
- zabezpieczenie komór
- montaż rury wraz z ułożeniem kabla
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji
- uporządkowanie terenu po robotach

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (m) ułożenia bednarki obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- ułożenie bednarki
- podłączenie bednarki do zacisków

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (kpl.) badań pomontażowych obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- pomiary ciągłości żył
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiar skuteczności ochrony od porażeń
- pomiary fotometryczne

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

- pomiary rezystancji uziemień

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (odc.) dla inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- otwarcie i zamknięcie studzienek z robotami towarzyszącymi
- wykonanie inspekcji

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (kpl.) montażu szafki oświetleniowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie szafki do miejsca wbudowania
- podłączenie kabli
- wykonanie i podłączenie przewodów uziemienia
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Cena (m) zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
- zlokalizowanie kabli (łącznie z wykopami próbnymi)
- odkopanie kabla
- zabezpieczeniem (rurami dwudzielnymi)
- zasypywanie z zagęszczeniem

I inne czynności dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem, ocena jakości wykonanych robót, atestami użytych materiałów i oględzin sprawdzających.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

| | |
|-------------------------|--|
| PN-EN 13201:2005 | Oświetlenie dróg |
| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe |
| PN-93/E-90400 | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne |
| PN-EN 60598-2-3:2002 | Oprawy oświetleniowe |
| PN-ICE 60364-4-41:2000 | Ochrona przeciwporażeniowa |
| PN-ICE 60364-5-54:1999 | Uziemienie i przewody ochronne |
| PN-E-05032 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym |
| PN-EN 61643 | Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć |
| PN-IEC-603 64-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |

Przebudowa pasa drogowego ul. Owsianej w Gdyni w zakresie oświetlenia – zad.4

| | |
|------------------------|--|
| PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy |

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. 80/99

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych -wyd.Verlag Dashofer.