OZNACZENIA

- projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy z oprawą PHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-150W wysokość słupa H=11m, długość wysięgnika L=2,5m, kąt nachylenia oprawy 10°
- projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy z oprawą PHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-150W wysokość słupa H=11m, długość wysięgnika L=1,5m, kąt nachylenia oprawy 10°
- projektowany słup oświetleniowy z oprawami PHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-150W wysokość słupa H=8m, długość wysięgnika L=1,5m, kąt nachylenia oprawy 10°
- projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy z oprawami 2xPHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-250W wysokość słupa H=11m, długość wysięgnika L=1,5m, kąt nachylenia oprawy 10°
- projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy z oprawami 2xPHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-250W wysokość słupa H=11m, długość wysięgnika L1=1,5m L2=2,5m, kąt nachylenia oprawy 10°
- projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy z oprawami 3xPHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-250W wysokość słupa H=11m, długość wysięgnika 2,5m, kąt nachylenia oprawy 10°

UWAGA!
NA PLANIE SYTUACYJNYM KOLOREM NIEBIESKIM OZN. SŁUPY OŚWIETLENIOWE, WYSOKOŚĆ TAKIEGO SŁUPA, DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA ORAZ TYP OPRAWY JEST TAKI SAM JAK DLA ODPOWIADAJĄCEGO SYMBOLU SŁUPA TRAKCYJNO-OŚWIETLENIOWEGO

- projektowany naświetlacz SCHREDER NEOS 2 z lampą sodową 150W
- projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy z oprawą PHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-250W wysokość słupa H=11m, długość wysięgnika L=2,5m, kąt nachylenia oprawy 10°
- projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy z oprawami 3xPHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-250W wysokość słupa H=11m, długość wysięgnika L=2m, kąt nachylenia oprawy 10°
- projektowany słup trakcyjno-oświetleniowy z oprawami 2xPHILIPS SGP340 SELENIUM SON-T-250W wysokość słupa H=11m, długość wysięgnika L=1,5m, kąt nachylenia oprawy 10°
- istniejący słup oświetleniowy zdemontować na czas budowy muru oporowego i zamontować ponownie
- projektowany słup oświetleniowy z oprawą parkową ELCO 250-70/70W wysokość słupa H=5m
- kabel oświetleniowy TAKY 4x35
- istn. kabel oświetleniowy demontaż
- przepust kablowy średnicy 110mm
- = istn. słup oświetleniowy do demontażu
- = istn. słup oświetleniowy
- podział sieci
- = szafka pratowy

UWAGI:
1. Linie kablowe oświetlenowe wykonać kablem TAKY 4x35
2. Kable układać zgodnie z normą N-SEP-E-004
3. W słupach, gdzie następuje podział sieci lub wprowadzone są trzy kable stosować tabliczki z mostkami
4. Oprawy zabezpieczyć indywidualnie wkładkami Bi-Wts 6A

Projektowanie obiektów budowlanych i budowlanych wraz z ich wyposażeniem w zakresie wymagane przepisami szczególnymi, w tym w zakresie ochrony środowiska, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ochrony przyrody i ochrony gruntów rolnych i leśnych, w zakresie wymagań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz o ochronie zwierząt gospodarskich, w zakresie wymagań wynikających z ustawy o ochronie przed hałasem w środowisku, w zakresie wymagań wynikających z ustawy o ochronie przed drganiami, w zakresie wymagań wynikających z ustawy o ochronie przed polami elektromagnetycznymi, w zakresie wymagań wynikających z ustawy o ochronie przed zagrożeniami powodowanymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, w zakresie wymagań wynikających z ustawy o ochronie przed zagrożeniami powodowanymi przez wyroby budowlane